

الامتحان النهائي في مقر تصميم أجزاء آت

9982

الزمن : 12 دقيقة

الجوزة - المزدوج max clear
الجوزة - الجوزة min clear

تاريخ : 2020/12/14

type : Open book exam

السؤال الأول (10 درجات)

قضيب مجوف قطره الخارجي 120mm والداخلي 100mm معرض لعزم التواء 7KN.m

84 f

40.076

40.06

- احسب أقصى إجهاد قص في القضيب.
- إذا أريد استبداله بقضيب مصمت بنفس الوزن احسب أقصى إجهاد قص.
- إذا أريد استبداله بقضيب أخر مجوف بنفس الوزن وبقطر خارجي 200mm احسب أقصى إجهاد قص.

hole shaft

40.065 40.059

40.065 40.047

السؤال الثاني (10 درجات)

- احسب مواصفات أنظمة القضيب الفتحة shaft hole system التالية:

50H7/s6 40H7/u6 30H7/k6

84 f

30.015

30.002

Basic size max clear allowance hole tolerance shaft tolerance

- احسب السماحية الأساسية (basic tolerance) للأقطار التالية: d=80mm , 250mm , 315mm

السؤال الثالث (10 درجات)

برغي مربع التلويض قطره الرئيسي 29mm وطول خطوته 3mm ومعامل احتكاك مادته 0.075 يحتوي على طوق معامل احتكاكه 0.085 وقطره 37mm فأذا علمت أن البرغي مزدوج التلويض وأن القوة المسلطة عليه 5KN أحسب:

- عزم الالتواء اللازم لفتك وربط البرغي

- الكفاءة أثناء الفتك والربط

- الإجهادات الناتجة عن الالتواء والإجهادات العمودية

السؤال الرابع (10 درجات)

صنيتين من النحاس بسك 0.65in وسك 0.55in تم ربطهما بواسطة برغي Washer faced بقطر 0.65in وسك 0.15 تحت الصامولة احسب معامل الصلابة باستخدام طريقة فروستا و قارن نتائجك باستخدام طريقة العناصر المحددة.

السؤال الخامس (10 درجات)

وضح التالي:

- طريقة توزيع الحمل على أسنان التلويض.

- Self Locking في البراغي

- كيفية تعديل شكل التلويض في مسمار Acme والمسمار المربع % 4

- The grip

- The lead

انتهت الأسئلة